

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

GA 016, 025, 032, 040, 063, 080, 100, 125;
GAX42 040A, 063A, 080A, 100A, 125A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: lovato.nt-rt.ru || эл. почта: ltv@nt-rt.ru

Выключатели-разъединители
Серия GA от 16 А до 125 А

Трехполюсные выключатели-разъединители



GA016 A...
GA040 A
GA063 SA
GA063 A...
GA125 A



GA016 C...
GA040 C
GA063 C...
GA125 C

Table with 5 columns: Код заказа, Номинальный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith, Номинальный рабочий ток Ie, Кол-во в упак., Вес. Rows include AC21A, AC22A, AC23A, and [A].

Выключатели прямого действия в комплекте с черной рукояткой.
Для исполнения с устройством блокировки двери необходимо доукомплектовать выключатели удлинителем и рукояткой (см. стр. 11-8 и 11-9).

Table with 5 columns: Model, Ith, Ie, Pack, Weight. Rows include GA016 A, GA025 A, GA032 A, GA040 A, GA063 SA, GA063 A, GA080 A, GA100 A, GA125 A.

Исполнение для установки на дверце, в комплекте с удлинителем (подлежит доукомплектованию рукояткой, см. стр. 11-8).

Table with 5 columns: Model, Ith, Ie, Pack, Weight. Rows include GA016 C, GA025 C, GA032 C, GA040 C, GA063 C, GA080 C, GA100 C, GA125 C.

Четвертый дополнительный полюс



GAX42...A
GAX41...A
GAX42 063SA
GAX41 063SA



GAX42 040C
GAX41 040C

Table with 5 columns: Код заказа, Номинальный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith, Номинальный рабочий ток Ie, Кол-во в упак., Вес. Rows include AC21A, AC22A, AC23A, and [A].

Одновременное замыкание с полюсами выключателя-разъединителя.
Для исполнений GA...A.

Table with 5 columns: Model, Ith, Ie, Pack, Weight. Rows include GAX42 040A, GAX42 063SA, GAX42 063A, GAX42 080A, GAX42 100A, GAX42 125A.

Для исполнений GA...C.

Table with 5 columns: Model, Ith, Ie, Pack, Weight. Rows include GAX42 040C, GAX42 063C, GAX42 080C, GAX42 100C, GAX42 125C.

Опережающее замыкание по отношению к полюсам выключателя-разъединителя. Для исполнений GA...A.

Table with 5 columns: Model, Ith, Ie, Pack, Weight. Rows include GAX41 040A, GAX41 063SA, GAX41 125A.

Для исполнений GA...C.

Table with 5 columns: Model, Ith, Ie, Pack, Weight. Rows include GAX41 040C, GAX41 125C.

- 1 Только для GA016 A...GA040 A.
2 Только для GA063 SA.
3 Только для GA016 C...GA040 C.
4 Только для GA063 A...GA125 A.
5 Только для GA063 C...GA125 C.

Общие характеристики

- от 16 до 125 А
доступные исполнения:
прямое действия
установка на дверце
с устройством блокировки двери. Для этого исполнения используйте выключатель-разъединитель прямого действия с приобретаемыми отдельно удлинителем и рукояткой. См. стр. 11-8 и 9.
компактные размеры и модульность
установка на рейку DIN от 35 мм или на винтах
могут блокироваться навесным замком в положении 0 без помощи инструментов.

Эксплуатационные характеристики

- номинальное напряжение изоляции Ui: 1 000V
номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp: 8kV
Электрическая износостойкость в AC21A:
100 000 циклов GA016...GA040, GAX...40A/C
15 000 циклов GA063 SA, GAX...063SA
30 000 циклов GA063...GA125, GAX...063...125A/C
механическая износостойкость:
100 000 циклов GA016...GA040 A/C, GA063 SA, GAX...40A/C, GAX...063SA
30 000 циклов GA063...GA125, GAX...063...125A/C.

Сертификация и соответствие:

Получены сертификаты:

Table with 5 columns: Тип, cULus согласно UL508 / CSA C22.2 n°14, cULus согласно UL98 / CSA C22.2 n°4, EAC, KEMA. Rows include GA016 A...GA040 A, GA063 SA, GA016 C...GA040 C, GA063 A...GA125 A, GA063 C...GA125 C, GAX41 040A-GAX42 040A, GAX41 063SA - GAX42 063SA, GAX41 040C-GAX42 040C, GAX41 125A-GAX42 125C, GAX42 063A...GAX42 125A, GAX42 063C...GAX42 125C.

Получены сертификаты;

Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-1, UL508, UL98, CSA C22.2.

Ход контактов выключателей GA... (основные и дополнительный полюса)

Table with 2 columns: Model, ВКЛ. Rows include GA016A/C...GA040A/C - GA063SA, GAX42063A/C - GAX42063SA, GAX41040A/C - GAX41063SA.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: lovato.nt-rt.ru || эл. почта: ltv@nt-rt.ru