

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

GE 0160, 0200, 0250, 0251, 0315, 0400, 0500,  
0630, 0800, 1000, 1250, 1600

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [lovato.nt-rt.ru](http://lovato.nt-rt.ru) || эл. почта: [ltv@nt-rt.ru](mailto:ltv@nt-rt.ru)

# Выключатели-разъединители

Серия GE от 50А до 1600А

Трехполюсные

## Трехполюсные выключатели-разъединители



GE...

Код заказа	Номинальный тепловой ток в свободном потоке воздуха I <sub>th</sub> AC21A (≤500 В)		Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub>		Кол-во в упак.	Вес [кг]
	[А]	[А]	AC23A (≤400 В)	AC23A (≤500 В)		
Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой <sup>1</sup> .						
GE0160 P <sup>4</sup>	160	160	125	1	0,850	
GE0160	160	160	125	1	0,850	
GE0200	200	160	125	1	0,900	
GE0250	250 <sup>5</sup>	160	125	1	0,900	
GE0251	250	250	200	1	1,700	
GE0315	315	315	250	1	1,700	
GE0400	400	400	315	1	1,900	
GE0500	500	500	400	1	4,200	
GE0630	630	630	500	1	4,200	
GE0800	800	800	500	1	4,200	
GE1000	1000	800	800	1	7,000	
GE1250	1250	800	800	1	7,600	
GE1600	1600	1000	900	1	20,800	

## Трехполюсные выключатели-разъединители с держателями предохранителей



GE... F - GE... N - GE... B

С держателем предохранителя NFC <sup>3</sup> .						
Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой <sup>1</sup> .						
GE0050 F <sup>4</sup>	50	50	50	1	1,250	
GE0125 F <sup>4</sup>	125	125	125	1	1,700	
С держателем предохранителя NH <sup>3</sup> .						
Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой <sup>1</sup> .						
GE0160 N	160	160	125	1	1,700	
GE0161 N	160	160	160	1	3,100	
GE0250 N	250	250	250	1	6,600	
GE0400 N	400	400	400	1	6,600	
GE0630 N	630	630	630	1	13,000	
GE0800 N	800	630	630	1	13,000	
С держателем предохранителя BS <sup>3</sup> .						
Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой <sup>1</sup> .						
GE0160 B	160	160	160	1	3,500	
GE0200 B	200	200	200	1	3,500	
GE0250 B	250	250	250	1	6,600	
GE0315 B	315	315	315	1	6,600	
GE0400 B	400	400	400	1	6,600	
GE0630 B	630	630	630	1	13,000	
GE0800 B	800	630	630	1	13,000	

- <sup>1</sup> При выборе рукоятки руководствуйтесь расположенной рядом таблицей. Рукоятки прямого действия серийно поставляются в комплекте с соответствующими удлинителями.
- <sup>2</sup> Типы предохранителей см. на стр. 11-20.
- <sup>3</sup> Выключатель-разъединитель поставляется в комплекте с защитным экраном для предохранителей.
- <sup>4</sup> Серийно поставляются с классом защиты клемм IP20.
- <sup>5</sup> 250А I<sub>th</sub>; 200А AC21A ≤500 В.

## Выбор рукояток

Для выбора рукояток руководствуйтесь находящейся слева таблицей выключателей-разъединителей. Другие принадлежности см. на стр. 11-17 и 11-20.

Прямого управления	Сустр-вом блокировки двери	
	Черная	Желтая/красная
GEX65D	GAX66B	GAX66
GEX66ND	GEX66NB	GEX66N
GEX67ND	GEX67NB	GEX67N
GEX68ND	GEX68NB	GEX68N

Прямого управления	Сустр-вом блокировки двери	
	Черная	Желтая/красная
GEX61D	GEX61NB	GEX61N
Прямого управления	Сустр-вом блокировки двери	
	Черная	Желтая/красная
	GEX61D	GEX61NB
GEX62D	GEX66NB	GEX66N
GEX63D	GEX67NB	GEX67N
GEX64D	GEX68NB	GEX68N
Прямого управления	Сустр-вом блокировки двери	
	Черная	Желтая/красная
	GEX62D	GEX66NB
GEX63D	GEX67NB	GEX67N
GEX64D	GEX68NB	GEX68N

## Общие характеристики

- от 50 до 1 600А
- доступные исполнения: прямого действия и с устройством блокировки двери
- винтовое крепление; см. на стр. 11-17 комплект переходников для рейки DIN 35мм GE0160 P
- могут блокироваться навесным замком в положении 0 без помощи инструментов.

## Эксплуатационные характеристики

- номинальное напряжение изоляции U<sub>i</sub>:
  - 1000 В для GE0160...GE1600, GE0160 P, GE0250 N/B...GE0800 N/B
  - 800 В для GE0050 F, GE0125 F, GE0160 N, GE0161 N, GE0160 B и GE0200 B
- механическая износостойкость:
  - 30 000 циклов для GE0160...GE0250, GE0160 P
  - 20 000 циклов для GE0251...GE0400
  - 10 000 циклов для GE0500...GE1600, GE0050 F, GE0125 F, GE0160 N/B...GE0400 N/B
  - 5 000 циклов для GE0630 N/B...GE0800 N/B.

## Сертификация и соответствие:

Получены сертификаты: EAC.  
Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3.

# Выключатели-разъединители

Серия GE от 50А до 1600 А

Четырехполюсные

## Четырехполюсные выключатели-разъединители



GE...T4...

Код заказа	Номинальный тепловой ток в свободном потоке воздуха I <sub>th</sub> AC21A (≤500 В)	Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub>		Кол-во в упак.	Вес [кг]
		AC23A (≤400 В)	AC23A (≤500 В)		
	[А]	[А]	[А]	шт.	[кг]

Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой ①.

GE0160 T4P ②	160	160	125	1	1,000
GE0160 T4	160	160	125	1	1,000
GE0200 T4	200	160	125	1	1,000
GE0250 T4	250 ⑤	160	125	1	1,000
GE0251 T4	250	250	200	1	1,900
GE0315 T4	315	315	250	1	1,900
GE0400 T4	400	400	315	1	2,100
GE0500 T4	500	500	400	1	4,500
GE0630 T4	630	630	500	1	4,500
GE0800 T4	800	800	500	1	4,500
GE1000 T4	1000	800	800	1	7,600
GE1250 T4	1250	800	800	1	7,600
GE1600 T4	1600	1000	900	1	20,800

## Выключатели-разъединители с держателями предохранителей



GE... FT4 - GE...NT4-GE...BT4

С держателем предохранителя NFC ③ ④.

Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой ① ②.

GE0050 FT4 ②	50	50	50	1	1,550
GE0125 FT4 ②	125	125	125	1	2,200

С держателем предохранителя NH ③.

Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой ① ②.

GE0160 NT4	160	160	125	1	2,200
GE0161 NT4	160	160	160	1	8,000
GE0250 NT4	250	250	250	1	8,000
GE0400 NT4	400	400	400	1	8,000
GE0630 NT4	630	630	630	1	15,000
GE0800 NT4	800	630	630	1	15,000

С держателем предохранителя BS ③.

Подлежат доукомплектованию удлинителем и рукояткой ① ②.

GE0160 BT4	160	160	160	1	4,000
GE0200 BT4	200	200	200	1	4,000
GE0250 BT4	250	250	250	1	4,000
GE0315 BT4	315	315	315	1	8,000
GE0400 BT4	400	400	400	1	8,000
GE0630 BT4	630	630	630	1	15,000
GE0800 BT4	800	630	630	1	15,000

① При выборе рукоятки руководствуйтесь расположенной рядом таблицей. Рукоятки прямого действия серийно поставляются в комплекте с соответствующими удлинителями.

② Типы предохранителей см. на стр. 11-21.

③ Выключатель-разъединитель поставляется в комплекте с защитным экраном для предохранителей.

④ Серийно поставляются с классом защиты клемм IP20.

⑤ 250А I<sub>th</sub>; 200А AC21A ≤500 В.

## Выбор рукояток

Для выбора рукояток руководствуйтесь находящейся слева таблицей выключателей-разъединителей.

В отношении других принадлежностей см. стр. 11-17 и 11-21.

Прямого управления	С устр-вом блокировки двери	
Черная	Черная	Желтая/красная
GE0160 T4P ②	GAX66B	GAX66
GE0160 T4		
GE0200 T4		
GE0250 T4		
GE0251 T4		
GE0315 T4		
GE0400 T4		
GE0500 T4		
GE0630 T4		
GE0800 T4		
GE1000 T4		
GE1250 T4		
GE1600 T4		

Прямого управления	С устр-вом блокировки двери	
Черная	Черная	Желтая/красная
GE0050 FT4 ②	GEX61NB	GEX61N
GE0125 FT4 ②		

Прямого управления	С устр-вом блокировки двери	
Черная	Черная	Желтая/красная
GE0160 NT4	GEX61NB	GEX61N
GE0161 NT4	GEX66NB	GEX66N
GE0250 NT4	GEX67NB	GEX67N
GE0400 NT4		
GE0630 NT4		
GE0800 NT4	GEX68NB	GEX68N

Прямого управления	С устр-вом блокировки двери	
Черная	Черная	Желтая/красная
GE0160 BT4	GEX66NB	GEX66N
GE0200 BT4		
GE0250 BT4		
GE0315 BT4		
GE0400 BT4		
GE0630 BT4		
GE0800 BT4	GEX68NB	GEX68N

## Общие характеристики

- от 50 до 1 600 А
- четырехполюсные (3P+N) с нейтралью опереж. закрытия и замедлен. открытия
- доступные исполнения: прямого действия и с устройством блокировки двери
- винтовое крепление; см. на стр. 11-17 комплект переходников для рейки DIN 35мм GE0160 P
- могут блокироваться навесным замком в положении 0 без помощи инструментов.

## Эксплуатационные характеристики

- номинальное напряжение изоляции U<sub>i</sub>:
  - 1000 В для GE0160 T4...GE1600 T4, GE0160 T4P, GE0250...GE0800 NT4/BT4
  - 800 В для GE0160 NT4/BT4, GE0050 FT4, GE0125 FT4, GE0161 NT4, GE0200 BT4
- механическая износостойкость:
  - 30 000 циклов для GE0160 T4...GE0250 T4, GE0160 T4P
  - 20 000 циклов для GE0251 T4...GE0400 T4
  - 10 000 циклов для GE0500 T4...GE1600 T4, GE0050 FT4, GE0125 FT4, GE0160...GE0400 NT4/BT4.
  - 5000 циклов для GE0630 BT4/BT4 и GE0800 NT4/BT4.

## Соответствие стандартам:

Получены сертификаты: EAC.

Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [lovato.nt-rt.ru](http://lovato.nt-rt.ru) || эл. почта: [ltv@nt-rt.ru](mailto:ltv@nt-rt.ru)